

ComProtect® Überspannungsschutz

Schutz für LSA-PLUS® Module

Grobschutzmagazin für LSA-PLUS® Baureihe 2 Module

Dieses Schutzmagazin wird als Grobschutz für analoge und digitale Telekommunikationssysteme empfohlen. Die Magazine dienen zur Komplettbestückung von LSA-PLUS und LSA PROFIL Trenn- und Anschlußmodulen.

Bei der Installation in LSA PROFIL Verteilern sind Erdkontaktklammern erforderlich, um einen Erdkontakt mit den Profilstangen herzustellen.

Die Funktion der Magazine ist nur sichergestellt, wenn sie mit den entsprechenden Überspannungsableitern verwendet werden.

- Kann mit 2- oder 3-Elektroden-Überspannungsableitern verwendet werden
- Überspannungsableiter und Fail-Safe können ersetzt werden
- Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS oder LSA PROFIL Modul ca. 25 mm

Magazine 2/10 für 3 Elektroden-
Überspannungsableiter

11/07 • 200218DE • Access Networks

Bestellinformation	
Beschreibung	Katalognummer
Grobschutzmagazin für 8-DA mit 3-Elektroden Überspannungsableitern (8x13 mm)	
Magazin 2/8 für 8 DA Module, unbestückt	6036 2 003-01
Magazin 2/8 für 8 DA Module, bestückt mit Überspannungsableitern (8x13 mm), 230V, 10kA/10A mit Fail-Safe (6717 3 513-00)	6036 2 003-04
Grobschutzmagazin für 10 DA mit 3-Elektroden Überspannungsableitern (8 x 13 mm)	
Magazin 2/10 für 10 DA Module, unbestückt	6089 2 023-01
Magazin 2/10 für 10 DA Module, bestückt mit Überspannungsableitern (8x13 mm), 230V, 10kA/10A mit Fail-Safe (6717 3 513-00)	6089 2 023-08
Grobschutzmagazin für 8 DA mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm)	
Magazin 2/8 für 8 DA Module, unbestückt	6036 2 004-01
Magazin 2/8 für 8 DA Module, bestückt mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm) (Metall/Keramik), 90V, 20kA/20A (6717 3 341-00) und Fail-Safe (6417 2 010-00)	6036 2 004-61
Magazin 2/8 für 8 DA Module, bestückt mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm; Metall/Keramik), 230V, 5kA/5A (6717 3 343-03) und Fail-Safe (6417 2 010-00)	6036 2 004-62
Grobschutzmagazin für 10 DA mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm)	
Magazin 2/10 für 10 DA Module, unbestückt	6089 2 024-01
Magazin 2/10 für 10 DA Module, bestückt mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm; Metall/Keramik), 230V, 10kA/10A (6717 3 343-01) und Fail-Safe (6417 2 010-00)	6089 2 024-61
Magazin 2/10 für 10 DA Module, bestückt mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm; Metall/Keramik), 230V, 5kA/5A (6717 3 343-03) und Fail-Safe (6417 2 010-00)	6089 2 024-63